

AB-912P v3.0 网络报警模块用户手册

系统功能:

- 1、支持接入两个有线探测器（常开和常闭，出厂默认常闭）。
- 2、支持无线功能，可接收无线探测器及遥控器；支持 3 个遥控器、8 个无线探测器（出厂默认没有，需要额外焊接上无线接收模块）。
- 3、支持上报两个网络接警中心（软件平台或报警主机），中心 2 默认为手机端平台。
- 4、可用微信控制撤布防及接收报警信息。
- 5、可外接喇叭（12V1A 输出驱动）。
6. 支持开关量信号输出。

规格参数:

外壳尺寸: 100 x 85 x 22mm


额定电压: DC12V(1W) (10V~20V 可用)

待机电流: 50mA (最大 75mA)

环境温度: -25°~ 75°

环境湿度: ≤90

AB-912P 外观图



接口说明:

- R B : DC12V 电源输入;
- Z1、C、Z2: 两路开关信号输入;
- R、G: 警号接口（12V1A 输出）;
- G、C: 开关信号输出（报警触发时输出闭合信号）;

参数设置:

模块默认静态 IP 地址为 169.254.0.1，子网掩码 255.255.255.0，模块默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，IP 地址可能会被动态分配，可采用搜索工具修改 IP，再以实际 IP 地址登录，使用网页配置（建议使用谷歌或火狐浏览器）；

（软件下载链接：www.maijue.net/upload/file/ripc_2.0.0.rar）

- 1、将电源适配器（输出 DC2V，需自行购买）接入电源输入口；

- 2、在计算机上运行 IE 浏览器；输入网络模块 IP 地址，按回车键；
- 3、输入账号和密码，登录配置界面（默认为 ADMIN 和 ADMIN）；
- 4、参数设置》网络参数设置，配置模块 IP、子网掩码、网关；
- 5、参数设置》监控中心参数：

编程项	说明
报告格式	联软件或主机选 SIMPLE； 联云平台选 SIA-DC=；
接警机 IP 地址	接警中心 IP 地址
接警机端口	自定义，与中心相同
在线监测时间	默认 10，云平台建议 60
通讯机编号	0-239，上报的通讯机编号
报警机编号	0-239，设备唯一的 ID 号
用户组编号	不上云平台不输此项
撤/布防密码	1234

注：云平台参数请联系供应商获取！

- 6、参数设置》防区设置：

根据需求选择常开/常闭输入，防区类型选择立即/24 小时；

- 7、参数设置》输出设置：

编程项	说明
极 性	输出常开/常闭选择
输出时间	联动输出持续时间 0~999 秒
触发事件	跟随报警输出
	跟随报警输出+布撤防提示
	布防时开，撤防时关
	布防时关，撤防时开
	防区触发联动
	防区报警联动

注意：每个参数设置界面修改完成后需单独保存，全部完成后断电重启模块和主机。

微信用户绑定流程:

- 1、微信“扫一扫”或手动添加“安贝智能物联”公众号并关注；



- 2、联系供应商获取云平台参数，在模块监控中心内设置；
- 3、用公众号扫描或手动输入供应商提供的设备二维码绑定账号；